

## Инструкция пользователя

### Описание

Фонарь Klarus RS11 сконструирован по самым высоким стандартам прочности и надежности. Он отлично подходит для использования на рыбалке, во время туристических походов, ночных городских игр, а также станет надежным помощником всем автомобилистам, благодаря возможности зарядки через переходник от прикуривателя и от любых источников с USB-портом, что позволит Вам подзарядить севший фонарь, где бы Вы не находились, а ударная кромка и уникальная система управления из двух кнопок с быстрым доступом к стробоскопу обеспечит Вас еще и средством защиты в экстремальной ситуации.

### Спецификация

Светодиод	Cree XM-L U2
Световой поток	620 ANSI люмен
Дальность света	160 метров
Режимы и время работы	620 лм/ 2ч 12мин 150 лм/ 7ч 18мин 10 лм/ 215ч Стробоскоп 620 лм/ 4ч 24мин
Питание	1 x 18650(только защищенный) / 2 x CR123A
Габариты	Длина 160 мм, диаметр головы 36 мм, диаметр тела 25.4 мм, вес 156 г
Тип рефлектора	Мягкий
Комплектация	Чехол Запасное уплотнительное кольцо Ремешок на руку Съемная клипса USB-кабель для зарядки

### Управление

Есть возможность переключения между 3-мя режимами яркости (620 лм; 150 лм; 10 лм), а также в режим стробоскопа:

- верхняя кнопка (сильнее выступает): включение и выключение фонаря, переключение режимов
- нижняя кнопка: включение/выключение стробоскопа

### Характеристики

1. Запатентованная система управления из двух разноуровневых кнопок
2. Специально разработанная система магнитного соединения: когда кабель находится на расстоянии 1 см от порта, он автоматически правильно подсоединяется к нему. Кабель можно легко отсоединить в любой момент
3. Эргономичный дизайн позволяет легко управлять фонарем одной рукой, боковые кнопки можно быстро найти наощупь
4. Для зарядки используется USB-кабель, поэтому Вы можете зарядить свой фонарь практически в любом месте
5. Аккумулятор можно заряжать отдельно от фонаря
6. Для питания можно использовать любые защищенные аккумуляторы 18650 или батарейки CR123A
7. Переносной USB-кабель K1-D5 подает высокий ток с минимальными потерями
8. Легкий доступ к стробоскопу нажатием кнопки из любого режима и даже при выключенном фонаре
9. 3 оптимальных режима яркости и функция памяти
10. Съемный стальной bezel защищает линзу и позволяет использовать фонарь для самозащиты
11. Вместо стального bezel можно легко установить один из цветных фильтров или диффузор
12. Максимальный режим в 620 люмен и время работы до 9 дней всего на одном аккумуляторе 18650
13. Стандарт водонепроницаемости IPX8 (до 2 метров)
14. Материал корпуса – авиационный алюминий

### Сервис и гарантия

Фонарь Klarus является сложным техническим изделием. Для его правильной и долговременной работы необходимо периодически проводить сервисное обслуживание.

1. Для улучшения водонепроницаемости фонаря требуется смазывать резьбу специальной смазкой. Рекомендуется Nyogel 760G: густой, как гель, не проводящий ток, смазывающий пару металл-резина, увеличивающий водонепроницаемость, не агрессивный к резине.
2. Если Вы заметили, что фонарь работает странно, не реагирует на ваши команды управления, свет мерцает и т.п.: замените батарейки или зарядите аккумулятор, а также у контактного кольца и резьбы устранили загрязненность старой смазкой со следами металлической пыли.
3. Используйте качественные батареи и аккумуляторы для предотвращения протекания элементов питания внутри фонаря и прочих деструктивных последствий. Удаляйте питание из фонаря, если долгое время не собираетесь им пользоваться.

### ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Представительство в России и СНГ:

123290, Москва, 1ый Магистральный тупик, 5А, офис А401, этаж 4. (м.Беговая)

Горячая линия: 8 (800) 100-7715 (бесплатные звонки по всей России)

Web: [www.megatorch.ru](http://www.megatorch.ru) Email: [expert@megatorch.ru](mailto:expert@megatorch.ru)